

ALADIN Handsender Mini II

4 Tasten (A,B,C,D) / 4 Kanal

Kleiner, ergonomischer Handsender als mobile Fernbedienung konzipiert. Der Sender kann für alle ALADIN Empfänger verwendet werden. Zum mobilen Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Zum Steuern von Jalousie (mit Verstellen der Lamellen), Rollläden und Markisen. Zum Öffnen/Schliessen von Garagentoren und Einschalten der individuellen Empfangsbeleuchtung. Funktioniert wartungsfrei und ohne Batterie. Verschiedenste Funktionen können am Empfänger eingestellt werden. Rückseitig kann ein Ring befestigt werden, um z.B. ein Trageband anzubringen. Farben: Gehäusefarbe hellgrau, Tastenfarbe rot.



Artikelnummer: 300204	E-Nummer: 204 014 549	Farbe: hellgrau-rot
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der gewünschten Taste (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz

Zweitast-Funktion (Standard): Tasten A/B und C/D sind gepaart (EIN/AUS)

Eintast-Funktion: 4 Kanäle einzeln steuern mit den Tasten A/B/C/D.

Impuls-Funktion

Einsatzbereich:

Mobiler Sender, ideal zum Steuern von Licht, Jalousie, Garagentore etc.

Zur Verwendung in Gebäuden aller Art.

Bei Aussenanwendung ist Sichtkontakt zum Empfänger notwendig (Aussenanwendung = oft eingeschränkte Funkreflexion)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, EU		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ UP-Empfänger ALADIN EnO ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreeschaltung 		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	80	44	21
Einbau in Mehrfachkombination:	nein		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x ALADIN Handsender Mini II

1 x Befestigungsring

Manual in D / F