ALADIN Jalousie-Empfänger / STAK-STAS Hirschmann, 230V

Für Jalousie, Rollladen, Markisen / 1 Motor

Jalousie-Funkempfänger mit Anschluss STAK3 / STAS3 zum Steuern von Jalousie, Rollladen, Markisen und anderen elektrischen Verbrauchern (1 Motor). Der Einbau kann auf einfache Weise im Rollladenkasten erfolgen (beachten allfälliger Funkabschirmung durch Metall). Der Funk-Empfänger kann über verschiedenste ALADIN Sender oder KNX-Gateways individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dem Empfänger mehrere Sender (auch mit unterschiedlichen Funktionen) zugeordnet werden. Das erste Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Weitere Sender können über codiertem Tasterbefehl eingelernt werden. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausgangs. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Swiss Made

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300635	404 431 109	schwarz



Funktion:

2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard) AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung) AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s (inverse Tastersteuerung ALIF/AR/STOP - Fintasthefehl / Taste 0 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1 AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s Repeater-Funktion zusätzlich einstellbar Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar Statusanzeige des aktiven Ausgangs Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

Einsatzbereich:

Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS3 Für Jalousie Für Rollladen Für Sonnenstoren / Markisen Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar Ansteuerung: für 1 Motor Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit []

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W	
Schaltleistung:	Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A	
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V	
Betriebstemparatur:	-20° bis +40° C	
Schutzklasse:	IP 54	
Herstellung:	CH, EU	
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone	
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CB, DEKRA, CE	
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ ROHS-2015/863/EU (ROHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489	
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H	
	130 30 28	
Montage:	Steckbar / Einbau im Rollladenkasten / STAK3-STAS3	

Lieferumfang:

1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS Manual in D / F





