ALADIN Empfänger Mini, 1-Kanal / 230V / mit Nebenstelle /

Für Licht- / allgem. Steuerungen / kleine Bauform

ALADIN Mini-Empfänger mit Nebenstelle (für konventionelle Taster / Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Mit 9 einfach einstellbaren Funktionen (Schalten, Impuls, Minuterie mit 1- oder 2-Tasten-Funktion und Handsender). Einfachstes Anlernen der ALADIN Sender (Wand- / Handtaster, etc.) mittels Funktions-Drehrad und Lern-/Lösch-Taste. Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Funktaster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.). Ideal für Nachrüstungen von zusätzlichen Schaltstellen bei konventionellen Tastern/Schaltern. Info: Nachfolger des Types 305 752 909 / Falls weitere Funktionen notwendig ist Typ 404 661 009 zu verwenden.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:	
300817	404 661 029	grün	





Technische Daten:

Bidirektional / Statusrückmeldung

Repeater-Funktion

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	Ohmsche Last: 2300 WMotorenlast: 600 VA
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	-20° bis +50° C
Absicherung:	max. 13A
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	UP-EmpfängerNetzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	LichtsteuerungDiv. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ WEEE ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 61000
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 38 47 24
Montage:	UP - Unterputz

Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger Manual in D / F





