

## Rauchmelder FireHawk 230V

### 230V / mit Backup-Batterie

Rauchmelder mit 230V- Spannungsversorgung (und Backup-Batterie bei Spannungsunterbruch). Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Der Rauchmelder ist mit weiteren 230V Meldern via Kabel vernetzbar (Alarmweiterleitung). Über den optionalen Relais-Sockel (Art.-Nr. 102137) können potentialfrei externe Alarmgeber angesteuert werden.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>Typ:</b>
102135	FH250RB

<b>Funktion:</b>	<b>Einsatzbereich:</b>
Rauchmelder 230V mit Backup-Batterie	Im Gewerbe
Mit TSE-Technologie	In Trafo-Stationen
Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung	In Energiewerken und -Verteilungen
Mit Klapp-Scharnier zur einfachen Installation im verkabelten Zustand	Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKE
Mit optionalem Relais-Ausgang	
Mit Alarm-Stummschalt-Taste	

#### Technische Daten:

<b>Technologie:</b>	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
<b>Messverfahren:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TSE-Technology</li> <li>■ Optisch mit Thermo-Kontrolle</li> <li>■ Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung</li> </ul>
<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Energieversorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netzspannung 230V</li> <li>■ Langzeit-Batterie / wechselbar</li> <li>■ Backup-Batterie</li> </ul>
<b>Batterielebensdauer:</b>	■ ca. 5 Jahre / nach 7 Jahren spätestens wechseln
<b>Warnton:</b>	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
<b>Alarmstummschaltung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drücken der Prüftaste</li> <li>■ Stummschaltung während 10 min möglich</li> </ul>
<b>Temperatur-Bereich:</b>	■ +4° bis +38° C
<b>Prüf- / Stummschalttaste:</b>	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
<b>Selbsttest des Gerätes:</b>	■ Interner Test alle 60 s
<b>Selbstwartung Batterie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neue Technologie verbessert Batteriewerte</li> <li>■ Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik</li> <li>■ Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen</li> </ul>
<b>Wartungsintervall:</b>	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate
<b>Masse: Ø / Höhe in mm:</b>	■ Ø 87 mm / H 38 mm
<b>Zertifizierung / Norm:</b>	■ EN 14604:2001/AC:2008



#### Lieferumfang:

1 x Rauchmelder
3 x Batterien AAA
1 Set Schrauben / Dübel
Manual in D