

## ALADIN Eintrittsampel-Set No. 2

### Mit Funktaster bedruckt I / O

Vom Funktaster aus wird ein Schaltbefehl an die Eintrittsampel gesendet. Die Eintrittsampel schaltet rot oder grün. Am Sender sieht man des Status der Signalisation nicht. Das System eignet sich insbesondere für Büros, Wartezimmer, Arztpraxen etc. Das Set kann optional mit der Funkklingel ALADIN Bell (300468) erweitert werden. Der Ampel-Empfänger wird mit 4 verschiedenen Piktogrammen geliefert.

<b>Artikelnummer:</b> 300341	<b>E-Nummer:</b> 205 940 859	<b>Farbe:</b> weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

#### Funktion:

Anzeige Rot / Grün



#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W
<b>Energieversorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos</li> <li>■ Netzspannung ~ 230V</li> </ul>
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Herstellung:</b>	DE
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ampel-System</li> </ul>
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CE
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ NS / LV Directive 2014/35/EU</li> </ul>
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte (Art. 300131)
1 x UP-Empfänger mit LEDs (Art. 300346)
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Blende für Ampel
4 x Pictogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt)
Manual in D