

ALADIN EnO Eintrittsampel-Set No. 1

Mit Design-Pultsender "Desk"

Vom Pultsender mit Statusanzeige (Tasten rot/grün) aus wird ein Schaltbefehl an die Eintrittsampel gesendet. Die Eintrittsampel schaltet rot, grün oder gelb. Am Pultsender kann der Status abgefragt werden. Dies eignet sich insbesondere für Büros, Wartezimmer, Arztpraxen etc. Das Set kann optional mit der Funkklingel ALADIN Bell (300349) erweitert werden. Die Eintrittsampel kann mit 4 der beiliegenden Piktogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt) ausgestattet werden.



Artikelnummer:	E-Nummer:
300342	205 940 769

Funktion:

Anzeige ob Raum frei/besetzt (eintreten/warten) ist - grün-rot

Schalten ab Pultsender im Raum

Statusanzeige der Ampel am Pultsender

AUS für Nachtbetrieb ist möglich

optional kann das Set mit Funkglocke "Bell" erweitert werden

Einsatzbereich:

Montage der Ampel neben Türe

Büros / Sitzungszimmer

Empfang / öffentliche Verwaltungen

Arztpraxen / Spitäler etc.

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Standby-Verbrauch:	< 0,5 W		
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V		
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP20		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	■ Ampel-System		
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
		100 Ø	40
Montage:	UP - Unterputz		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Design-Pultsender "Desk" mit Statusanzeige (Art. 300344)
1 x UP-Empfänger mit LEDs (Art. 300347)
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
1 x Blende für Ampel
4 x Piktogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt)
1 x Manual in D / F