ALADIN EnO Empfänger, 2-Kanal / 24V

Für Kleinspannungsanlagen, Beleuchtung etc.

2-Kanal Funk-Empfänger (24V) zum Schalten von Kleinspannungsanlagen, Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Jeder Kanal kann mit div. ALADIN-Sendern individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 90 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dabei auf dem gleichen Kanal mehrere Sender auch mit unterschiedlichen Funktionen abgespeichert werden. Das Einlernen erfolgt auf einfache Weise über professionelle Drehschalter und Tasten. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige der aktiven Ausgänge. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Zum optimalen Funkempfang bei UP-Montage (1x1) verfügt der Empfänger über ein von Flextron neu entwickeltes Montagesystem. Oekologisch hergestelltes Gehäuse, aus 92% rezykliertem Kunststoff. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300671	404 662 029	grün

Steuerung vo	n Kleinspannungsanlagen (24V)
Steuerung vo	n Beleuchtung
Steuerung vo	n Türen
Siganlisation	
Minuterie	
Impulssteue	ung
Ansteuern vo	n SPS
	martphone möglich / Smart Home / Homee b Gerätelabel mit □



Technische Daten:

Wippenbelegung etc.)

UP-Installation mit Blinddeckel)

Funktion:

Türen) 1-Tasten-Funktion

2-Tasten-Funktion (Standard)

1-Tasten-Funktion für Handsender Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)

(Zeiten: 2 - 120 min)

2-Tasten-Funktion mit Ausschaltverzögerung 2-Tasten-Funktion mit Blinken (zB. Siganlisation bei

Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) mit invertierendem Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht

Sicheres Steuern von SPS mit Kurzzeiten: 1s / 5s / 30s Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Steuerung für Türen / Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff) Beschleunigungssensor (Multisensor)

Bewegungsmelder als Voll- /Halbautomat (div. Werte) Lichtsensor / Feuchtesensor (Multisensor) Hotelcard-Schalter (div. Werte) Szenen-Steuerung (Licht etc.) Repeater-Funktion einstellbar Reboot-Verhalten einstellbar (nach Spannungsunterbruch)

Mit Montagehalterung für besseren Funkempfang (zB.

Jede Funktion verfügt über div. Parameter (Zeiten, Werte,

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Spannungsversorgung:	24V ~ AC DC	
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W	
Schaltleistung:	Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3A AC DC	
Betriebstemparatur:	-20° bis +50° C	
Absicherung:	max. 13A	
Schutzklasse:	IP20	
Herstellung:	CH - Schweiz	
Steuerung/Verwendung:	 Lichtsteuerung Div. Steuern und Schalten Smart-Home / Homee / via Mobile Phone 	
Zertifizierung:	CE	
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010	
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H	
	48 44 25	
Montage:	Unterputz / Aufputz (Montageplatte inkl.)	
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich	

Lieferumfang:

1 x Funk-Empfänger ALADIN EnO 1 x Montageplatte (für UP oder AP) Manual in D / F





