

## ALADIN Mini-Bewegungsmelder

### Mobil, batteriegespiessen

Zum mobilen Erfassen von Bewegung mit kleinstem Gerät ohne Verkabelung. In Durchgängen, Arbeitsplatz, Technik, etc. Bei Erfassung einer Bewegung wird per Funk ein Einschaltsignal gesendet. Damit können Verbraucher drahtlos über Empfänger eingeschaltet werden. Wird keine Bewegung mehr erkannt, erfolgt nach ca. 6s ein Ausschaltsignal. Je nach Einstellung des Empfängers schaltet dieser sofort (Impuls-Funktion), oder nach der eingestellten Nachlaufzeit (Minuterie-Funktion).

|                                 |                                 |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b><br>300727 | <b>E-Nummer:</b><br>205 400 059 | <b>Farbe:</b><br>weiss |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|

#### Funktion:

Sendet Signal EIN beim Erfassen von Bewegung und solange Bewegung erkannt wird

Sendet Signal AUS wenn keine Bewegung mehr erkannt wird

Erfassung: ca. 5 m / Winkel ca. 100°

#### Einsatzbereich:

Wohnen

Gewerbe

Tür- und Maschinensteuerung

Ansteuerung Klingel



#### Technische Daten:

|                                       |  |          |          |
|---------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>      | 868,3 MHz / EnOcean  |          |          |
| <b>Sendeleistung:</b>                 | 10 mW  |          |          |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -20° bis +40° C  |          |          |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | IP21 / Schutzklasse 3  |          |          |
| <b>Sicherheitskleinspannung:</b>      | Ja   |          |          |
| <b>Herstellung:</b>                   | CH, DE   |          |          |
| <b>Einbindung mit/in:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EnOcean UP-Empfänger</li> <li>■ EnOcean REG-Empfänger</li> <li>■ EnOcean DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> </ul> |          |          |
| <b>Steuerung/Verwendung:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>  |          |          |
| <b>Konformität:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>                                    |          |          |
| <b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>         | <b>L</b>   | <b>B</b> | <b>H</b> |
|                                       | 20   | 100      | 27       |
| <b>Montage:</b>                       | Kleben   |          |          |
| <b>Einbau in Mehrfachkombination:</b> | nein   |          |          |

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

1 x Mini-Bewegungsmelder

1 x Langzeit-Batterie 1,5 AA

Manual in D / F