


## ALADIN Set 3 / LED-Dimm-Empfänger + Funktaster

### Dimm-Empfänger 300651 + Funktaster 300130

Flextron ALADIN Set 3 bestehend aus: 1x ALADIN Funtkaster 1-fach, batterielos, im Design EDIZIOdue, inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // ALADIN Dimm-Empfänger für LED-Leuchten (230V). Zum Dimmen und Schalten von dimmbaren 230V-LEDs, Halogen- und Glühlampen. Ansteuerung via ALADIN Funksender, oder via Nebenstelle (für verkabelte Taster), Phasenabschnittsdimmer für Lasten "LED/R/C". => Art.Nr.: 300651

<b>Artikelnummer:</b> 300982	<b>E-Nummer:</b> 207 983 009	<b>Farbe:</b> weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------


**Funktion:**

- Schalten / Dimmen
- 2-Tasten-Funktion mit Memory (Standard)
- 2-Tasten-Funktion ohne Memory (Werte einstellbar)
- 1-Tasten-Funktion mit Memory
- Minuterie (mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min
- Hotelkartschalter
- Präsenz- und Bewegungs, Lichtsensoren
- optionale Parametereinstellungen: Dimmgeschwindigkeit, min/max, Dimmwert, Dimmkurve
- Repeater-Funktion einstellbar
- Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (z.B. Zeiten/Wippenbelegung etc.)

**Einsatzbereich:**

- Zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten (max. 150W)
- Zum Dimmen und Schalten von Halogen und Glühlampen (max. 300W)

**Technische Daten:**

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W
<b>Schaltleistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 300 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 300 W</li> <li>■ LED-Leuchten / dimmbar: 150 W</li> <li>■ Minimallast: 1 W</li> </ul>
<b>Energieversorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netzspannung ~ 230V</li> </ul>
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C
<b>Absicherung:</b>	max. 16A
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Herstellung:</b>	CH, DE
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> </ul>
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> </ul>
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ NS / LV Directive 2014/35/EU</li> <li>■ EN 55015</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 61000</li> <li>■ EN 61547</li> <li>■ IEC/EN 62368</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	L      B      H 50      47      30
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - Einbau-Set beiliegend

**Lieferumfang:**

- 1 x UP-Empfänger
- 1 x Funtkaster ALADIN mit Montageplatte
- 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
- 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
- Manual in D / F