ALADIN EnO Set 5, Jalousie-Empfänger STAK-STAS + Funktaster

Empfänger 300635 + Funktaster 300132



Flextron ALADIN EnO Set 5 bestehend aus: 1× ALADIN Funktaster 1-fach, batterielos, im Design EDIZIOdue, mit Aufdruck ▼▲, inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1x ALADIN Funk-Empfänger STAK-STAS Hirschmann. Der Empfänger kann mit div. ALADIN-Sendern individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dabei auf dem gleichen Kanal mehrere Sender auch mit unterschiedlichen Funktionen abgespeichert werden. Das erste Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausganges (1↓). Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300985	207 986 009	weiss

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard)
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse Tastersteuerung)
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung)
- AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s
- AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s (inverse Tastersteuerung
- AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 0
- AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1
- AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s
- Repeater-Funktion (standardmässig aktiviert)
- Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar
- Statusanzeige des aktiven Ausgangs
- Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt
- Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

Einsatzbereich:

- Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS
- Für Jalousie
- Für Rollladen
- Für Sonnenstoren / Markisen
- Für Dachfenster
- Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar
- Ansteuerung: für 1 Motor
- Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Spannungsversorgung:	230V~ / 50 Hz
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A
Betriebstemparatur:	-20° bis +50° C
Absicherung:	max. 13A
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH - Schweiz
Einbindung mit/in:	■ EnOcean Funktaster ■ KNX- / BACnet- / Modbus-Gateways
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
Zertifizierung:	KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 130 30 28
Montage:	UP - Unterputz
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS
- 1 x Funktaster ALADIN bedruckt, mit Montageplatte
- 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch