

ALADIN Multiprise radio EnO, 230 V

Multiprise radio ALADIN pour commander l'éclairage et d'autres appareils électriques à l'aide des poussoirs radio et des télécommandes ALADIN. Appairage très simple des émetteurs ALADIN à l'aide du bouton d'apprentissage/effacement. Idéal dans les pièces à vivre pour commander les lampadaires et les appareils multimédia ou sur les postes de travail où une coupure du réseau est souhaitée. 10 connexions sont disponibles, dont 3 sont pivotantes pour l'utilisation de blocs d'alimentation enfichables. Câble de raccordement de 1,5 m avec fiche secteur pivotante et interrupteur de sécurité.

No d'article: 300535	Couleur: blanc
--------------------------------	--------------------------

Fonctions:

Allumer et éteindre rapidement plusieurs appareils et l'éclairage

Domaine d'applications:

Idéal pour la mise hors tension dans les zones sensibles
Déconnexion des postes de travail lorsqu'ils ne sont pas utilisés



Caractéristiques techniques:

Alimentation électrique:	230V~ / 50 Hz		
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Charge ohmique/résistive: 2300 W ■ Charge du moteur: 600 VA 		
Température ambiante:	-20° à +50° C		
Type de protection:	IP20		
Production:	CH, DE		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean poussoir radio ■ Commutation fiable 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	280	115	35
Installation:	Dans prise T13		

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x Multiprise radio
- 1 x Notice en Fr / De