ALADIN récepteur stores / STAK-STAS Hirschmann, 230V

Pour les stores, jalousies, vénitiennes / 1 moteur

Récepteur radio pour stores avec connexion STAK3 / STAS3 pour la commande de stores vénitiens, volets roulants, stores bannes et autres consommateurs électriques (1 moteur). Le montage peut être effectué de manière simple dans le caisson du volet roulant (tenir compte d'un éventuel blindage radio par du métal). Le récepteur radio peut être commandé individuellement par différents émetteurs ALADIN ou passerelles KNX et être affecté à différentes fonctions et paramètres (jusqu'à 10 réglages différents). Il est possible d'associer plusieurs émetteurs au récepteur (même avec des fonctions différentes). L'appairage s'effectue à la mise sous tension. Le récepteur dispose d'une fonction répéteur et d'un affichage d'état de sortie active. Le récepteur peut également être commandé par des émetteurs dotés du dernier cryptage sécurisé. Swiss Made



No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300635	404 431 109	noir

Fonctions:

- Commande à 2-touches avec réglage des lamelles
- En HAUT/en BAS/STOPP avec réglage des lamelles, 120s (standard)
- En HAUT/en BAS/STOPP avec réglage des lamelles, 300s
- En HAUT/en BAS/STOPP avec réglage des lamelles, 120s (commutation inversée)
- En HAUT/en BAS/STOPP avec réglage des lamelles, 300s (commutation inversée)
- En HAUT/en BAS/STOPP sans réglage (volets roulants/stores bannes), 120s
- En HAUT/en BAS/STOPP sans réglage (volets roulants/stores bannes), 120s (commutation inversée)
- En HAUT/en BAS/STOPP - Commande à 1-touche / touche 0
- En HAUT/en BAS/STOPP - Commande à 1-touche / touche I
- En HAUT/en BAS - Impulsion (appuyer pendant la conduite), 120s
- Fonction répéteur (régler en plus)
- Toutes les fonctions sont programmables via poussoir radio lors de la mise sous tension
- Affichage d'état de sortie active
- Les deux canaux sont verrouillés l'un sur l'autre
- En cas de coupure de courant, un autotest est effectué, la programmation est conservée

Domaine d'applications:

- Pour tous les moteurs avec connecteur Hirschmann STAK3/STAS3
- Pour les stores vénitiens
- Pour les volets roulants
- Pour stores bannes (pour terrasses et balcons)
- Pour les fenêtres de toit
- Peut être facilement installé dans le caisson de store (installateur de store ou électricien), enfichable
- Commande : pour 1 moteur
- Commande possible via smartphone / compatible Smart Home / Homee à partir de l'étiquette de l'appareil avec

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Types de charges:	■ Charge des contacts (par canal): max. 3,5A
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	-20° à +40° C
Type de protection:	IP 54
Production:	CH, EU
Intégration avec/dans:	■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle
Contrôle/Utilisation:	■ Commande de store / vénitien ■ Smart-Home / Homee / par mobile phone
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L L H** 130 30 28
Installation:	Connectable / Installation dans le coût du volet roulant / STAK3-STAS3

Livraison:

1 x récepteur radio ALADIN STAK/STAS
Notice en F / A

Documents de produits:

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch