# ALADIN EnO Set 4 / Récepteur 1 canal + poussoir radio

## Récepteur EnO 300611 + Poussoir radio 300130

Flextron ALADIN EnO set 4 composé de: 1x poussoir radio ALADIN, simple, sans piles, design EDIZIOdue, accessoires pour montage en combinaison inclus // 1× récepteur radio ALADIN EnO à 1 canal, avec station secondaire (pour boutonpoussoir/interrupteur) pour la commutation de l'éclairage et d'autres consommateurs électriques. Le récepteur peut être contrôlé individuellement par divers émetteurs ALADIN et affecté à différentes fonctions et paramètres (jusqu'à 90 réglages différents). Il est possible de mémoriser plusieurs émetteurs avec des fonctions différentes sur le même canal. L'apprentissage se fait facilement à l'aide de commutateurs rotatifs et de boutons professionnels. Le récepteur dispose d'une fonction de répéteur et d'un affichage d'état de la sortie active (1↓). Le récepteur peut également être commandé par des émetteurs dotés de la dernière technologie de cryptage sécurisé. Pour une réception radio optimale en cas de montage encastré (1x1), le récepteur dispose d'un nouveau système de montage développé par Flextron. Boîtier écologique, fabriqué à partir de 92% de plastique recyclé. Fabrication en Suisse / Swiss Made

No d'article:	E-No:	Couleur:
300983	207 984 009	poussoir: blanc / récepteur: vert





#### Fonctions:

Commande à 2-touches (standard)

Commande à 2-touches avec délai d'extinction

Commande à 2-touches avec clignotement (par ex. signalisation pour portes)

Commande à 1-touche

Commande à 1-touche / télécommande

Impulsion (sans/avec arrêt de securité)

Impulsion (commutation inversée)

Minuterie, temporisation, éclairage escalier de 2-120 min Commande sécurisé des API avec temps courts: 1s / 5s /

Commande de ventilateur avec temps d'avance / de retard (div. temps)

Commande de contact de fenêtre / porte et poignée de fenêtre

Détecteur de mouvement en mode automatique/semiautomatique (différentes valeurs)

Accéléromètre (Multi-Capteur)

Capteur de lumière ou capteur d'humidité (Multi-Capteur)

Commande de carte d'hôtel

Contrôle des scènes (lumière, etc.)

Fonction répéteur (régler en plus)

Comportement de redémarrage réglable (après une coupure de tension)

Avec cadre de montage pour une meilleure réception radio (par ex. installation ENC avec couvercle aveugle)

Chaque fonction dispose de divers paramètres (temps, valeurs, affectation des touches)

### Domaine d'applications:

Pour commande radio avec station secondaire supplémentaire pour bouton-poussoir/interrupteur conventionnel (par ex. dans les rénovations)

L' éclairage

La ventilation

Les moteurs / les pompes

Pour contrôle de la minuterie (temps de retard)

Pour contrôle des impulsions

Pour commande de DALI Touch DIM par impulsion

(commande 1 groupe)

Pour signalisation (par ex. clignotement des portes / déficience auditive)

Pour commande d'API, etc.

Pour commande par émetteur avec/sans cryptage Secure (16 émetteurs)

Pour commande avec divers capteurs

Commande possible via smartphone / compatible Smart Home / Homee à partir de l'étiquette de l'appareil avec []

## Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean	
Alimentation électrique:	230V~ / 50 Hz	
Autoconsommation:	< 0.5 W	
Types de charges:	<ul><li>Charges des contacts: max. 8 A</li><li>Charge du moteur: 600 VA</li></ul>	
Température ambiante:	-20° à +50° C	
Protection par fusibles:	max. 13A	
Type de protection:	IP20	
Production:	CH - Suisse	
Contrôle/Utilisation:	<ul> <li>Commande d'éclairage</li> <li>Commande et commutations div.</li> <li>Smart-Home / Homee / par mobile phone</li> </ul>	
Certification:	KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE	
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010	
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L L H 48 44 25	
Installation:	ENC / APP (plaque de montage inclus)	
Installation en combinaison multiple:	Oui - possible	

## Livraison:

Notice en F / A
Feuille à coller spécial
1 x cadre de fixation pour comb. muliple
1 x poussoir radio / plaque de montage
1 x cadre de montage (pour ENC ou APP)
1 x récepteur radio ALADIN EnO



Tél. +41 (0)52 347 29 50 info@flextron.ch www.flextron.ch





