

## Rauchmelder <MINI> II

### Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre

Kleinster, professioneller Rauchmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie (nicht wechselbar). Ideal für den Wohnbereich. Der Rauchmelder <MINI> fügt sich dank kleiner Bauform und ansprechendem Design unscheinbar in jede Wohnung ein. Ein Rauchmelder muss nicht gross und klobig in Ihrer Stube an der Decke hängen, um Sie sicher zu schützen! Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>Typ:</b>
101360	FHB160-CH

<b>Funktion:</b>	<b>Einsatzbereich:</b>
Rauchmelder mit TSE-Technologie	In Wohnbereich
Fotooptisch, mit Thermo-differenzial-Überwachung	Überall, wo ein unscheinbarer Rauchmelder gewünscht wird
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betriebsdauer	Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)
Kein Batteriewechsel notwendig	Kann zur Sicherheit auch auf Reisen mitgenommen werden
Wartungs- und Bedienerfreundlich	
Einfache Installation	
Mit Alarm-Stummschalt-Taste	

### Technische Daten:

<b>Technologie:</b>	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
<b>Messverfahren:</b>	■ TSE-Technology ■ Optisch mit Thermo-Kontrolle ■ Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung
<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Energieversorgung:</b>	■ Langzeit-Batterie / fest eingebaut ■ Lithium-Batterie ■ Batterie 3V
<b>Batterielebensdauer:</b>	■ ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen
<b>Warnton:</b>	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
<b>Alarmstummschaltung:</b>	■ Drücken der Prüftaste ■ Stummschaltung während 10 min möglich
<b>Funkübermittlung:</b>	■ Nicht möglich
<b>Statusblinken:</b>	■ Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s
<b>Temperatur-Bereich:</b>	■ +4° bis +38° C
<b>Prüf- / Stummschalttaste:</b>	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
<b>Selbsttest des Gerätes:</b>	■ Interner Test alle 60 s
<b>Selbstwartung Batterie:</b>	■ Neue Technologie verbessert Batteriewerte ■ Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik ■ Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen
<b>Wartungsintervall:</b>	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)
<b>Masse: Ø / Höhe in mm:</b>	■ Ø 62 mm / H 34 mm
<b>Befestigung:</b>	■ Schrauben / Dübel ■ Fixpad / Klebefolie
<b>Zertifizierung / Norm:</b>	■ EN 14604:2001/AC:2008
<b>Garantiefrist:</b>	■ 5 Jahre Herstellergarantie
<b>Austauschen gem. Norm:</b>	■ Austausch nach 10 Jahren ■ Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604



### Lieferumfang:

1 x Rauchmelder
1 Set Schrauben / Dübel
1 x Fixpad
Manual in D