Rauchmelder FHB-10-CH Funk

Funkmelder mit Langzeitbatterie

Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Das Geräte verfügt über eine Funkschnittstelle (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funkschnittstelle verbunden werden. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Länder Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austauch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich. Bei fehlendem Unterhalt wird die Energieversorgung durch ein neues Verfahren sicher überwacht und so für ein störungsfreies Funktionieren mit max. Lebensdauer der Batterie

| Artikelnummer: | Тур: |
|----------------|-------------|
| 102131 | FHB-10W-CHF |





Technische Daten:

Einfache Installation

Funktion:

Rauchmelder mit TSE-Technologie

Wartungs- und Bedienerfreundlich

Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung

Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie

Mit Alarm-Stummschalt-Taste / Funkalarm ausschalten

| Technologie: | ■ Fotoelektronischer Rauchmelder |
|---------------------------|---|
| Messverfahren: | TSE-Technology Optisch mit Thermo-Kontrolle Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung |
| Farbe: | weiss |
| Energieversorgung: | Langzeit-Batterie / fest eingebautBatterie 3 A Lithium / fix eingebaut |
| Batterielebensdauer: | ■ ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen |
| Warnton: | Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m |
| Alarmstummschaltung: | Drücken der PrüftasteStummschaltung während 10 min möglich |
| Funkübermittlung: | ■ Möglich / Funkfrequenz 868 MHz |
| Statusblinken: | ■ Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s |
| Temperatur-Bereich: | ■ +4° bis +38° C |
| Prüf- / Stummschalttaste: | ■ Gleiche Taste für beide Funktionen |
| Selbsttest des Gerätes: | ■ Interner Test alle 60 s |
| Selbstwartung Batterie: | Neue Technologie verbessert Batteriewerte Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen |
| Wartungsintervall: | Funktionstest ca. alle 4 MonateReinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich) |
| Masse: Ø / Höhe in mm: | ■ Ø 90 mm / H 60 mm |
| Befestigung: | ■ Schrauben / Dübel ■ Fixpad / Klebefolie |
| Zertifizierung / Norm: | ■ EN 14604:2001/AC:2008 |
| Garantiefrist: | ■ 5 Jahre Herstellergarantie |
| Austauschen gem. Norm: | Austauch nach 10 JahrenVorschrift zum Austausch gem. EN 14604 |

Lieferumfang:

| 1 x Rauchmelder mit Funkmodul | |
|---|--|
| 1 Set Schrauben/Dübel | |
| 1 x Fixpad | |
| Adamterniatte #FireAngel" ontional erhältlich | |

