# **Rauchmelder FireHawk 230V**

# 230V / mit Backup-Batterie

Rauchmelder mit 230V- Spannungsversorgung (und Backup-Batterie bei Spannungsunterbruch). Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Der Rauchmelder ist mit weiteren 230V Meldern via Kabel vernetzbar (Alarmweiterleitung). Über den optionalen Relais-Sockel (Art.-Nr. 102137) können potentialfrei externe Alarmgeber angesteuert werden.

Artikelnummer:	Тур:
102135	FH250RB

Funktion:	
Rauchmelder 230V mit Backup-Batterie	
Mit TSE-Technologie	
Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung	
Mit Klapp-Scharnier zur einfachen Installation im verkabelten Zustand	
Mit optionalem Relais-Ausgang	
Mit Alarm-Stummschalt-Taste	

### Einsatzbereich:

Im Gewerbe
In Trafo-Stationen
In Energiewerken und -Verteilungen
Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF



## Technische Daten:

Technologie:	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
Messverfahren:	<ul> <li>TSE-Technology</li> <li>Optisch mit Thermo-Kontrolle</li> <li>Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung</li> </ul>
Farbe:	weiss
Energieversorgung:	<ul><li>Netzspannung 230V</li><li>Langzeit-Batterie / wechselbar</li><li>Backup-Batterie</li></ul>
Batterielebensdauer:	<ul><li>ca. 5 Jahre / nach 7 Jahren spätestens wechseln</li></ul>
Warnton:	<ul> <li>Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m</li> </ul>
Alarmstummschaltung:	<ul><li>Drücken der Prüftaste</li><li>Stummschaltung während 10 min möglich</li></ul>
Temperatur-Bereich:	■ +4° bis +38° C
Prüf- / Stummschalttaste:	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
Selbsttest des Gerätes:	■ Interner Test alle 60 s
Selbstwartung Batterie:	<ul> <li>Neue Technologie verbessert Batteriewerte</li> <li>Lithiumbatterie / periodische, interne</li> <li>Batteriewartung durch Elektronik</li> <li>Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen</li> </ul>
Wartungsintervall:	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate
Masse: Ø / Höhe in mm:	■ Ø 87 mm / H 38 mm
Zertifizierung / Norm:	■ EN 14604:2001/AC:2008

## Lieferumfang:

1 x Rauchmelder	
3 x Batterien AAA	
1 Set Schauben / Dübel	
Manual in D	



