

## Détecteur de fumée FireHawk 230V

### 230V avec batterie pour l'alimentation secours

Rauchmelder mit 230V- Spannungsversorgung (und Backup-Batterie bei Spannungsunterbruch). Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Der Rauchmelder ist mit weiteren 230V Meldern via Kabel vernetzbar (Alarmweiterleitung). Über den optionalen Relais-Sockel (Art.-Nr. 102137) können potentialfrei externe Alarmgeber angesteuert werden.

**No Art.:**  
102135

**Typ:**  
FH250RB

#### Fonction:

Rauchmelder 230V mit Backup-Batterie  
Mit TSE-Technologie  
Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung  
Mit Klapp-Scharnier zur einfachen Installation im verkabelten Zustand  
Mit optionalem Relais-Ausgang  
Mit Alarm-Stummschalt-Taste

#### Domaine d'applications:

Im Gewerbe  
In Trafo-Stationen  
In Energiewerken und -Verteilungen  
Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

#### Caracteristiques techniques:

<b>La technologie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Détecteur de fumée photoélectronique</li> </ul>
<b>Méthode de détection:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TSE-Technology</li> <li>■ Optique avec contrôle thermique</li> <li>■ Dernier logarithme pour une détection sûre des alarmes</li> </ul>
<b>La couleur:</b>	blanc
<b>Alimentation d'énergie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tension de réseau 230V</li> <li>■ Batterie longue durée / remplaçable</li> <li>■ Batterie de secours</li> </ul>
<b>Durée de vie des piles:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Env. 5 ans / changement après 7 ans au plus tard</li> </ul>
<b>Alarme acoustique:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m</li> </ul>
<b>Alarme muette:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur le bouton "test"</li> <li>■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min</li> </ul>
<b>Plage de température:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ +4° à +38° C</li> </ul>
<b>Bouton Test / Mute:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Même touche pour les deux fonctions</li> </ul>
<b>Auto-test de l'appareil:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Test interne toutes les 60 s</li> </ul>
<b>Batterie d'auto-entretien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nouvelle technologie améliore les valeurs de la batterie</li> <li>■ Batterie au lithium / entretien périodique interne par l'électronique</li> <li>■ Protection contre les faux messages de changement de pile</li> </ul>
<b>Intervalle de maintenance:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Test env. tous les 4 mois</li> </ul>
<b>Dimensions: Ø / hauteur en mm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 87 mm / H 38 mm</li> </ul>
<b>Certifications / Normes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 14604:2001/AC:2008</li> </ul>

#### Notice d'installation:



#### Livraison:

1 x Rauchmelder  
3 x Batterien AAA  
1 Set Schrauben / Dübel  
Manual in D