

ALADIN Turo Mini-Poussoir radio, double

Bien adapté aux bâtiments avec des murs en verre

Le poussoir radio ALADIN Turo a été développé en tant que nouveau design 2020 spécialement pour l'utilisation dans les grands bâtiments pour le montage sur des murs en verre (face arrière fermée), comme émetteur de bureau, mais aussi pour l'utilisation classique pour un montage adhésif ou à vis. ALADIN Turo fonctionne sans câblage et sans batterie (avec générateur d'énergie) et ne nécessite aucun entretien. Le commutateur sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.

Caractéristiques techniques

Fréquence / Protocole de radio:
868,3 MHz / EnOcean

Puissance d'émission:
10 mW

Alimentation d'énergie:
Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage

Température ambiante:
-25° à +65° C dans des locaux secs

Type de protection:
IP41 / classe de protection 3

Production:
CH, EU

Intégration avec/dans:
Récepteur ENC
Récepteur AMD
DALI-Controller
KNX-passerelle
Système d'occupation
Commutation fiable

Contrôle/Utilisation:
Commande d'éclairage
Commande et commutation div.
Déconnexion du réseau

Conformité:
REACH-1907/2006
RED-2014/53/EU
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

Dimensions en mm (LxLxH/P):
60 60 16

Installation:
Vissage / collage

Installation en combinaison multiple:
Non

No d'article: 300120
E-No: 207 042 009
Couleur: blanc

Domaine d'application:

Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)

Idéal pour le montage sur des murs en verre (la face arrière est fermée, aucun point de colle n'est visible)

Idéal également pour le montage sur les bureaux

Pour le montage dans des zones où des poussoir radio de petite taille sont nécessaires

Idéal dans les chambres à coucher (fonction plus silencieuse)

Fonction:

Émetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)

Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)

Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN

Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC (à partir d'octobre 2020)

Livraison:

1 x poussoir radio ALADIN Turo

Feuille à coller spécial

Notice en Fr / De

20.01.2021