ALADIN Funktaster 1-fach, weiss

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300130	207 001 009	weiss

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Sendeleistung:	10 mW	
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos	
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen	
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3	
Herstellung:	CH, EU	
Einbindung mit/in:	 UP-Empfänger REG-Empfänger DALI-Controller KNX-Gateways Ampel-System Netzfreischaltung 	
Steuerung/Verwendung:	LichtsteuerungDiv. Steuern und SchaltenNetzfreischaltung	
Zertifizierung:	CE	
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)	
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H	
	88 88 14	
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi	
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend	

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung Manual in D / F



