# **ALADIN Funktaster 2-fach - ▼▲**

# Mit Rahmen "Hager Kallysto line"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:	
300172	207 032 003	weiss	

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu Kallysto - Line



### Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Sendeleistung:	10 mW	
Energieversorgung:	<ul> <li>Interner Energiegenerator batterielos / kabellos</li> </ul>	
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen	
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3	
Herstellung:	CH, EU	
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung	
Steuerung/Verwendung:	<ul><li>Jalousiesteuerung</li><li>Div. Steuern und Schalten</li></ul>	
Konformität:	<ul> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>	
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 88 88 14	
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi	
Einbau in Mehrfachkombination:	ja – Einbau-Set beiliegend	

## Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte 1 x Rahmen Kallysto - Line / Grösse 1 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung Manual in D / F

