

# ALADIN Eintrittsampel-Empfänger

## Mit LED-Anzeige Rot/Grün

Transparenter Funk-Empfänger mit integrierten LEDs (rot/grün), steuert das Eintreten/Warten (Frei/Besetzt) nach Wunsch des Nutzers im Raum.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>E-Nummer:</b>	<b>Farbe:</b>
300346	205 941 059	grün

### Funktion:

UP-Empfänger mit Anzeige Rot / Grün  
Ansteuerung kabellos via Funksender  
Verwendung zur Raumnutzung  
AUS für Nachtbetrieb ist möglich

### Einsatzbereich:

Montage der Eintrittsampel neben Türe  
Büros / Sitzungszimmer  
Empfang / öffentliche Verwaltungen  
Arztpraxen / Spitäler etc.  
Kann optional mit Funktaster (300134) und Klingel (300348) erweitert werden



### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W
<b>Energieversorgung:</b>	■ Netzspannung ~ 230V
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Herstellung:</b>	CH, DE
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ Ampel-System
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Lichtsteuerung
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CE
<b>Konformität:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz

### Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger (Funkampel)  
1 x Manual in D