ALADIN Bell II / Funkglocke

Für Steckdose T13

ALADIN Bell ist eine mobile Funkklingel mit Ansteuerung über berührungsloser ALADIN Wave Näherungsschalter, Funktaster oder Fenster-/Türkontakte. Es stehen bis zu 10 verschiedene Klingeltöne zur Verfügung. Es können verschiedenen Sendern $unterschiedliche Klingelt\"{o}ne zugeordnet werden. Die Lautst\"{a}rke kann am Ger\"{a}t eingestellt werden. Signalweiterleitung an ger\"{a}t eingestellt werden. Signalweiterleitung eingestellt werden eine Germannen eine$ zusätzliche ALADIN Bell möglich. Es können bis zu 16 Sender zugeordnet werden.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300349	205 740 969	weiss

Funktion:	
Zum mobilen Einsatz in jeder T13-Steckcdose	
Klingel-Signal mit 75dB / 3m	
10 Signaltöne wählbar	

Unterschiedliche Signaltöne an verschiedene Sender zuweisbar

Optische Anzeige eines Signals während 5 min Mehrere ALADIN Bell können in Serie verbunden werden (Weiterleitung)

Ansteuerung via ALADIN Wave (berührungslos) / 300050 oder alle Funktaster

Einsatzbereich:

Berührungsloses Ansteuern der Funkklingel mit ALADIN Wave (zum Hygiene-Schutz / Covid)

Schnelle Montage / Mobiler Einsatz

Arztpraxen, Spitäler, Heime, Öffentliche Bauten, Gewerbe etc.

Zur Erweiterung des ALADIN Funkampel-Systems



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Spannungsversorgung:	230V~ / 50 Hz	
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C	
Schutzklasse:	IP20	
Herstellung:	DE	
Einbindung mit/in:	ALADIN EnOcean-FunksenderAmpel-System	
Steuerung/Verwendung:	■ Div. Steuern und Schalten	
Konformität:	 RED-2014/53/EU REACH-1907/2006 RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 	
Montage:	In Steckdose T13	

Lieferumfang:

1 x ALADIN Bell II Manual in D / F





