

ALADIN Set 2 / Mini-Empfänger 1-Kanal mit Nebenstelle + Funktaster

Empfänger 300817 + Funktaster 300130

Flextron ALADIN Set 2 bestehend aus: 1x ALADIN Funktaster 1-fach, batterieelos, im Design EDIZIOdue, inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1 x ALADIN Mini-Empfänger 1-Kanal, mit Nebenstellen-Eingang (für Taster/Schalter), zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. 9 Funktionen zum Schalten, zur Impuls-Steuerung und für Minuterie (5 Min.) sind einstellbar. Nachfolge-Set des 207 982 009.


Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300984	207 985 009	weiss

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
 1-Tasten-Funktion
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
 Minuterie / Nachlaufzeit: 5 min
 Handsender-Funktion (Tasten A-D programmierbar)
 Nebenstelle zum Schalten
 Nebenstelle: mit Minuterie 5 min.

Einsatzbereich:

Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
 Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
 Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz
 Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit []



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<div><div></div><div>■ Ohmsche Last: 2300 W</div><div>■ Motorenlast: 600 VA</div></div>						
Energieversorgung:	<div><div></div><div>■ Netzspannung ~ 230V</div></div>						
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C						
Absicherung:	max. 13A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH - Schweiz						
Einbindung mit/in:	<div><div></div><div>■ UP-Empfänger</div><div>■ Netzfreeschaltung</div></div>						
Steuerung/Verwendung:	<div><div></div><div>■ Lichtsteuerung</div><div>■ Div. Steuern und Schalten</div><div>■ Netzfreeschaltung</div><div>■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone</div></div>						
Zertifizierung:	CE						
Konformität:	<div><div></div><div>■ RED-2014/53/EU</div><div>■ REACH-1907/2006</div><div>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</div><div>■ EN 60669</div></div>						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table><tr><td>L</td><td>B</td><td>H</td></tr><tr><td>47</td><td>38</td><td>24</td></tr></table>	L	B	H	47	38	24
L	B	H					
47	38	24					
Montage:	UP - Unterputz						

Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
 Manual in D / F