

## ALADIN Pousoir radio, double - ▲▼ gris clair

### Avec le cadre "Feller EDIZIO.liv"

Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-pousoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300337	207 042 469	gris clair

#### Fonctions:

- Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)
- Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)
- Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN
- Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC

#### Domaine d'applications:

- Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
- Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilitée)
- Idéal également pour les rénovations (pas de câblage nécessaire, moins d'efforts)
- Conception adaptée à EDIZIO.liv



#### Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	10 mW
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage</li> </ul>
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3
Production:	CH, EU
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Récepteur ENC</li> <li>■ Récepteur AMD</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-passarelle</li> <li>■ Système d'occupation</li> <li>■ Commutation fiable</li> </ul>
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande d'éclairage</li> <li>■ Commande de store / vénitien</li> <li>■ Commande et commutations div.</li> <li>■ Déconnexion du réseau</li> <li>■ Commande DALI</li> </ul>
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L      L      H 96      96      14
Installation:	Vissage et collage, ou installation en combinaison multiple
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus

#### Livraison:

- 1 x pousoir radio / plaque de montage
- 1 x cadre de recouvrement EDIZIO.liv
- feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De