

ALADIN EnO Set de signalisation No 1

Avec émetteur de bureau "Desk" noble design

L'émetteur de bureau avec affichage de l'état (touches rouge/verte) envoie un ordre de commutation à la signalisation d'entrée. La signalisation passe au rouge ou au vert. Le statut peut être interrogé sur l'émetteur du bureau. Il est particulièrement adapté aux bureaux, aux salles d'attente, aux cabinets médicaux, etc. L'ensemble peut être étendu en option avec la sonnette ALADIN (300349). Le système de signalisation peut être équipé de 4 des pictogrammes fournis (consultation, accueil, entrée, médecin).

No d'article: 300342
E-No: 205 940 769

Fonctions:

Indication si la pièce est libre/occupée (entrer/attendre) - vert-rouge
Commuter par l'émetteur de bureau dans la pièce
Affichage de l'état de la signalisation d'entrée sur l'émetteur de bureau "Desk"
Possibilité d'arrêter les fonctions (la nuit)
En option l'ensemble peut être complété par une sonnette radio "Bell"

Domaine d'applications:

Pour les bureaux, les salles de réunion
Pour les réception / les administrations publiques
Pour les cabinets médicaux / hôpitaux, etc.
Installer le récepteur de signalisation à côté de la porte



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L L H 100 Ø 40
Installation:	ENC - encastrée
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x Emetteur de bureau "Desk" (Art. 300344)
- 1 x Récepteur ENC avec LED (Art. 300347)
- 1 x Cadre de recouvrement EDIZIOdue
- 1 x Couverture pour le récepteur de signalisation
- 4 x pictogrammes (séance, accueil, entrée, médecin)
- 1 x Notice en F / A