

ALADIN Emetteur de bureau "Desk" noble designe

Avec affichage de l'état / système de signalisation

L'émetteur de bureau avec affichage de l'état (touches rouge/verte) envoie un ordre de commutation à la signalisation d'entrée. Boîtier élégant en aluminium avec boutons poussoirs LED pour la commutation de l'affichage et la demande d'état.

No d'article: 300344	E-No: 205 940 959	Couleur: argent - alu
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Fonctions:

Emetteur de bureau radio pour l'utilisation mobile sur des bureaux et tables
Fonctionnement à 2 touches (rouge / vert)
Commuter avec le récepteur de signalisation à l'entrée (rouge / vert) à l'entrée - attendre
Mode d'économie d'énergie / une brève pression sur une touche indique l'état de la signalisation
Eteint de nuit de la signalisation / une longue pression sur la touche éteint le récepteur

Domaine d'applications:

Utilisation mobile sur les bureaux
Pour des bureaux et des salles de réunion
Pour des réception et dans des administrations publiques
Pour des cabinets médicaux / hôpitaux, etc.



Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Alimentation d'énergie:	■ Batterie longue durée / 3 x AAA
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	DE
Intégration avec/dans:	■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	■ Commande et commutations div.
Certification:	CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L L H 100 Ø 40
Installation:	ENC - encastrée

Livraison:

1 x Emetteur de bureau "Desk"
3 x batteries AAA
Notice en De