

## ALADIN Emetteur de bureau "Desk" noble designe

### Avec affichage de l'état / système de signalisation

L'émetteur de bureau avec affichage de l'état (touches rouge/verte) envoie un ordre de commutation à la signalisation d'entrée. Boîtier élégant en aluminium avec boutons poussoirs LED pour la commutation de l'affichage et la demande d'état.

<b>No d'article:</b> 300344	<b>E-No:</b> 205 940 959	<b>Couleur:</b> argent - alu
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

#### Fonctions:

Emetteur de bureau radio pour l'utilisation mobile sur des bureaux et tables

Fonctionnement à 2 touches (rouge / vert)

Commuter avec le récepteur de signalisation à l'entrée (rouge / vert) à l'entrée - attendre

Mode d'économie d'énergie / une brève pression sur une touche indique l'état de la signalisation

Eteint de nuit de la signalisation / une longue pression sur la touche éteint le récepteur

#### Domaine d'applications:

Utilisation mobile sur les bureaux

Pour des bureaux et des salles de réunion

Pour des reception et dans des administrations publiques

Pour des cabinets médicaux / hôpitaux, etc.



#### Caractéristiques techniques:

<b>Fréquence / Protocole radio:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Batterie longue durée / 3 x AAA
<b>Température ambiante:</b>	0° à +40° C
<b>Type de protection:</b>	IP20
<b>Production:</b>	DE
<b>Intégration avec/dans:</b>	■ Système d'occupation
<b>Contrôle/Utilisation:</b>	■ Commande et commutations div.
<b>Certification:</b>	CE
<b>Conformité:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
<b>Dimensions en mm (LxLxH/P):</b>	<b>L</b> <b>L</b> <b>H</b> 100 Ø 40
<b>Installation:</b>	ENC - encastrée

#### Documents de produits:

#### Livraison:

1 x Emetteur de bureau "Desk"
3 x batteries AAA
Notice en De