ALADIN EnO Récepteur pour la signalisation / 230V / ENC

Avec affichage LED Rouge/Vert/Bleu



Récepteur radio transparent avec LED intégrées (rouge/vert), contrôle l'entrée/attente (libre/occupé) selon les souhaits de l'utilisateur dans la pièce. Convient également comme signal lumineux pour les personnes malentendantes. Le récepteur pour la signalisation est commandé par un ALADIN poussoir radio, une télécommande ou un émetteur de bureau.

No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300347	404 941 059	blanc

Fonctions:

- Récepteur ENC avec affichage rouge / vert / bleu / jaune / magenta / blanc
- Commande sans fil par émetteur radio
- Indicateur visuel de disponibilité / d'occupation de la salle
- Raccordement pour signalisation LED externe, 40 W max
- Lumière LED de différentes couleurs

Domaine d'applications:

- Montage du récepteur de signalisation à côté de la porte
- Pour des bureaux et des salles de réunion
- Pour des reception et dans des administrations publiques
- Pour des cabinets médicaux / hôpitaux, etc
- Peut être étendu en option avec le poussoir radio (300134) et la sonnette (300349)

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Alimentation électrique:	230V~ / 50 Hz
Autoconsommation:	< 0.5 W
Types de charges:	■ Charge LED: max. 40W
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010 ■ EN 60669
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L L H** 48 44 25
Installation:	ENC - encastrée

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x Récepteur ENC (récepteur de signalisation)
- 1 x Notice en F / A

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch