ALADIN Bell II / sonnerie radio

Pour prise T13

ALADIN Bell est une sonnerie mobile radio commandée par un détecteur de proximité sans contact ALADIN Wave, un poussoir radio ou des contacts de fenêtre/porte. Elle propose jusqu'à 10 sonneries différentes. Il est possible d'attribuer différentes sonneries à différents émetteurs. Le volume peut être réglé sur l'appareil. Il est possible d'attribuer jusqu'à 16 émetteurs.



No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300349	205 740 969	blanc

Fonctions:

- Pour une utilisation mobile dans chaque prise T13
- Signal sonore de 75 dB / 3 m
- 10 signaux sonores au choix
- Différentes sonneries attribuables à différents émetteurs
- Affichage optique d'un signal pendant 5 minutes
- Commande via ALADIN Wave (sans contact) / 300050 ou tous les poussoirs radio

Domaine d'applications:

- Commande sans contact de la sonnerie radio avec ALADIN Wave (pour la protection hygiénique / Covid)
- Montage rapide / Utilisation mobile
- Cabinets médicaux, hôpitaux, foyers, bâtiments publics, commerces, etc.
- Pour l'extension du système de feux de signalisation radio ALADIN

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Alimentation électrique:	230V~ / 50 Hz
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	DE
Intégration avec/dans:	■ EnOcean poussoir radio ■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	■ Commande et commutations div.
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Installation:	Dans prise T13

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x ALADIN Bell II
- Manual en D / F

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch