ALADIN Détecteur de fumée radio

Pour EnOcean / KNX

Détecteur de fumée radio unidirectionnel, ne nécessite aucun câblage. Alerte acoustique locale et envoi du signal au récepteur ou à la passerelle KNX. Avec le détecteur de fumée, les appareils connectés peuvent être éteints automatiquement par les récepteurs ALADIN. Dans les bâtiments équipés de KNX, l'alarme peut être envoyée à la passerelle KNX par radio et ensuite traitée dans le système de contrôle.

No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300726	205 490 059	blanc

Fonctions:

- Alarmes acoustiques de 85 dB
- Envoie un signal au récepteur / passerelle KNX en cas d'alarme

Domaine d'applications:

- Pour l'alarme locale et l'arrêt d'un consommateur (par exemple, cuisinière / machine à laver, etc.)
- Pour une intégration sélective via KNX dans l'automatisation des bâtiments
- Par exemple dans les salles de serveurs, les villas, etc.
- Ne pas utiliser comme système de détection d'incendie (SDI selon directive du AEAI

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	10 mW
Alimentation électrique:	Batterie au lithium 9V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div.
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 95 95 53
Installation:	Vissage
Installation en combinaison multiple:	Non

Livraison:

- 1 x Détecteur de fumée
- Notice

Documents de produits:

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch