

Rauchmelder <MINI>

Batterie ca. 5 Jahre / wechselbar

Kleinstes, professioneller Rauchmelder. Ideal für den Wohnbereich. Der Rauchmelder <MINI> fügt sich dank kleiner Bauform und ansprechendem Design unscheinbar in jede Wohnung ein. Ein Rauchmelder muss nicht gross und klobig in Ihrer Stube an der Decke hängen! Der Melder wird mit wechselbaren Langzeitbatterien geliefert. Bei fehlendem Unterhalt wird die Energieversorgung durch ein neues Verfahren sicher überwacht und so für eine max. Lebensdauer der Batterie Störungen verhindert.

Artikelnummer:
101350

Typ:
FHB155-CH

Funktion:

Rauchmelder mit TSE-Technologie
Fotooptisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung
Wartungs- und Bedienerfreundlich
Einfache Installation
Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Einsatzbereich:

In Wohnbereich
Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)
Kann zur Sicherheit auf Reisen mitgenommen werden



Technische Daten:

Technologie:	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
Messverfahren:	■ TSE-Technologie ■ Optisch mit Thermo-Kontrolle ■ Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung
Farbe:	weiss
Energieversorgung:	■ Langzeit-Batterie / wechselbar
Batterielebensdauer:	■ ca. 5 Jahre / nach 7 Jahren spätestens wechseln
Warnton:	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Alarmstummschaltung:	■ Drücken der Prüftaste ■ Stummschaltung während 10 min möglich
Funkübermittlung:	■ Nicht möglich
Temperatur-Bereich:	■ +4° bis +38° C
Prüf- / Stummschalttaste:	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
Selbsttest des Gerätes:	■ Interner Test alle 60 s
Selbstwartung Batterie:	■ Neue Technologie verbessert Batteriewerte
Wartungsintervall:	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)
Masse: Ø / Höhe in mm:	■ Ø 62 mm / H 34 mm
Befestigung:	■ Schrauben / Dübel ■ Fixpad / Klebefolie
Zertifizierung / Norm:	■ EN 14604:2001/AC:2008
Garantiefrist:	■ 5 Jahre Herstellergarantie
Austauschen gem. Norm:	■ Austausch nach 10 Jahren ■ Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604

Lieferumfang:

1 x Rauchmelder
2 x Batterien AAA / Duracell
1 Set Schrauben / Dübel
1 x Fixpad
Manual in D