Rauchmelder FireHawk 230V

230V / mit Backup-Batterie

Rauchmelder mit 230V- Spannungsversorgung (und Backup-Batterie bei Spannungsunterbruch). Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Der Rauchmelder ist mit weiteren 230V Meldern via Kabel vernetzbar (Alarmweiterleitung). Über den optionalen Relais-Sockel (Art.-Nr. 102137) können potentialfrei externe Alarmgeber angesteuert werden.



Artikelnummer:	**Typ:**
102135	FH250RB

Funktion:

- Rauchmelder 230V mit Backup-Batterie
- Mit TSE-Technologie
- Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung
- Mit Klapp-Scharnier zur einfachen Installation im verkabelten Zustand
- Mit optionalem Relais-Ausgang
- Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Einsatzbereich:

- Im Gewerbe
- In Trafo-Stationen
- In Energiewerken und -Verteilungen
- Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

Technische Daten:

Technologie:	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
Messverfahren:	■ TSE-Technology ■ Optisch mit Thermo-Kontrolle ■ Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung
Farbe:	weiss
Energieversorgung:	■ Netzspannung 230V ■ Langzeit-Batterie / wechselbar ■ Backup-Batterie
Batterielebensdauer:	■ ca. 5 Jahre / nach 7 Jahren spätestens wechseln
Warnton:	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Alarmstummschaltung:	■ Drücken der Prüftaste ■ Stummschaltung während 10 min möglich
Temperatur-Bereich:	■ +4° bis +38° C
Prüf- / Stummschalttaste:	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
Selbsttest des Gerätes:	■ Interner Test alle 60 s
Selbstwartung Batterie:	■ Neue Technologie verbessert Batteriewerte ■ Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik ■ Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen
Wartungsintervall:	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate
Masse: Ø / Höhe in mm:	■ Ø 87 mm / H 38 mm
Zertifizierung / Norm:	■ EN 14604:2001/AC:2008

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x Rauchmelder
- 3 x Batterien AAA
- 1 Set Schauben / Dübel
- Manual in D

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch