# Détecteur de fumée FireHawk 230V

## 230V avec batterie pour l'alimentation secours

Rauchmelder mit 230V- Spannungsversorgung (und Backup-Batterie bei Spannungsunterbruch). Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Der Rauchmelder ist mit weiteren 230V Meldern via Kabel vernetzbar (Alarmweiterleitung). Über den optionalen Relais-Sockel (Art.-Nr. 102137) können potentialfrei externe Alarmgeber angesteuert werden.

No Art.:	Тур:
102135	FH250RB

### Fonction: Rauchmelder 230V mit Backup-Batterie Mit TSE-Technologie Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung Mit Klapp-Scharnier zur einfachen Installation im verkabelten Zustand Mit optionalem Relais-Ausgang Mit Alarm-Stummschalt-Taste

#### Domaine d'applications:

Im Gewerbe
In Trafo-Stationen
In Energiewerken und -Verteilungen
Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF



## Caracteristiques techniques:

La technologie:	■ Détecteur de fumée photoélectronique
Méthode de détection:	<ul> <li>TSE-Technology</li> <li>Optique avec contrôle thermique</li> <li>Dernier logarithme pour une détection sûre des alarmes</li> </ul>
La couleur:	blanc
Alimentation d'énergie:	<ul> <li>Tension de réseau 230V</li> <li>Batterie longue durée / remplaçable</li> <li>Batterie de secours</li> </ul>
Durée de vie des piles:	■ Env. 5 ans / changement après 7 ans au plus tard
Alarme acoustique:	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
Alarme muette:	<ul><li>Appuyez sur le bouton "test"</li><li>Mettez en sourdine possible pendant 10 min</li></ul>
Plage de température:	■ +4° à +38° C
Bouton Test / Mute:	■ Même touche pour les deux fonctions
Auto-test de l'appareil:	■ Test interne toutes les 60 s
Batterie d'auto-entretien:	<ul> <li>Nouvelle technologie améliore les valeurs de la batterie</li> <li>Batterie au lithium / entretien périodique interne par l'électronique</li> <li>Protection contre les faux messages de changement de pile</li> </ul>
Intervalle de maintenance:	■ Test env. tous les 4 mois
Dimensions: Ø / hauteur en mm:	■ Ø 87 mm / H 38 mm
Certifications / Normes:	■ EN 14604:2001/AC:2008

### Livraison:

1 x Rauchmelder	
3 x Batterien AAA	
1 Set Schauben / Dübel	
Manual in D	



